

Akku-Baustellenradio

MR003GZ

12V max.-40V max.

Ein robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss.

Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akkutyp	Li-ion
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	16 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 h
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	34 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Schutzart (IP Code)	IP65

EAN 0088381739061

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

SE00000265
Steckernetzteil



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

