

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Digitales Akku-Baustellenradio 10,8 / 18,0 V

**RD 10.8/18.0/230**

Bestell-Nr. 484.857



### Digitales Akku-Baustellenradio 10,8 / 18,0 V

- + Robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- + Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität
- + Mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V und 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

#### Technische Attribute

Akku-Spannung	10,8 / 18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Netzspannung V / Frequenz Hz	230 V / 50+60 Hz
Frequenz DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenz FM	87.5 - 108 MHz
Anschlussgewinde	5/8"
Schutzklasse	IP 64
Abmessung (L x B x H)	369 x 212 x 201 mm
Gewicht ohne Akku	4,3 kg

#### Grundausrüstung

1 Netzteil 230 V 50/60 HZ	496.189
1 AUX-Kabel	1 Stück